記入例

（低圧用）保護継電器整定値一覧表

2014.4　改正

＜申込代行者情報＞

・事業者名：　株式会社〇〇〇〇　（担当者名）　〇〇

・住　所　：　〒〇〇〇－〇〇〇〇
〇〇市〇〇町〇－〇－〇

・ＴＥＬ　：　（固定）〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇　（FAX）〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇
（携帯）〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

＜設置者情報＞

・契約者名：　△△　△△

＜設置設備情報＞

・発電設備種別：　太陽光発電設備

・定格出力　：　5.5　ｋＶＡ　×　1　台

・保護装置（パワーコンディショナ）の認証番号または型式
：　ＭＰ－〇〇〇〇

・自動電圧調整装置
進相無効電力制御機能　：　有　・　(無)
出力制御機能　：　(有)　・　無

・絶縁用変圧器　：　有　・　(無)

・ＯＣ付ＥＬＣＢ　：　極数素子数（3Ｐ3Ｅ）
逆接続（(可)　・　不可　）

※　本様式は、保護装置の型式（認証番号）毎に作成願います（同一型式を複数台設置される場合は本様式１枚のみで結構です）。

１．主リレー

※太枠内ご記入ください（ただし、第三者（JET、JIA）が認証するPCSを使用する場合、①・②・③・④は省略可能です）。

保護継電器の種別		第三者（JET、JIA）が認証するPCSを使用する場合は省略可能				⑤申請整定値	当社整定値	適否	適　用
		① 継電器 製造者・型式	② 整定範囲	③CT比	④VT比				
電力品質	ＯＶＲ					115　Ｖ	標準整定　115%（100V系の場合115V、200V系の場合230V）		
	ＵＶＲ					80　Ｖ	標準整定　80%（100V系の場合80V、200V系の場合160V）		
	ＯＦＲ					61.2　Ｈｚ	標準整定　61.2Hz（整定範囲に無い場合は61.0Hz）		
	ＵＦＲ					58.8　Ｈｚ	標準整定　58.8Hz（整定範囲に無い場合は59.0Hz）		
単独運転防止	ＲＰＲ					Ｗ	【逆潮流有りの場合記載不要】標準整定　発電設備定格出力の5%程度以下		
	ＵＰＲ					Ｗ	【逆潮流有りの場合記載不要】標準整定　最大受電力の3%程度		２系列目のリレーに適用
	能動的方式			－	－	－	個別整定　（新型の場合記載不要）		（非認証品の場合）取扱説明書を添付のこと
	受動的方式			－	－	0.2%	個別整定（位相跳躍方式の場合±3～±10度の範囲、周波数変化率方式の場合±0.1～±0.3%の範囲、3次高調波電圧歪急増方式の場合+1～+3%の範囲）		（非認証品の場合）取扱説明書を添付のこと
その他	自動電圧調整機能					109　Ｖ	【逆潮流無しの場合記載不要】個別整定　屋内配線（受電点からＰＣＳまで）による電圧上昇値の簡易計算書で計算した値		

２．タイマー

※太枠内ご記入ください（ただし、第三者（JET、JIA）が認証するPCSを使用する場合、①・②・③・④は省略可能です）。

保護継電器の種別		第三者（JET、JIA）が認証するPCSを使用する場合は省略可能				⑤申請整定値	当社整定値	適否	適　用
		① 継電器 製造者・型式	② 整定範囲	③CT比	④VT比				
電力品質	ＯＶＲ					1　秒	標準整定　1.0秒		
	ＵＶＲ					1　秒	標準整定　1.0秒		
	ＯＦＲ					1　秒	標準整定　1.0秒（0.5秒でも可）		
	ＵＦＲ					1　秒	標準整定　1.0秒（0.5秒でも可）		
単独運転防止	ＲＰＲ					秒以内	【逆潮流有りの場合記載不要】標準整定　0.5秒以内		
	ＵＰＲ					秒以内	【逆潮流有りの場合記載不要】標準整定　ｹﾞｰﾄﾌﾞﾛｯｸする場合0.2秒以内、ｹﾞｰﾄﾌﾞﾛｯｸしない場合0.5秒以内		２系列目のリレーに適用
	能動的方式			－	－	0.2 秒以内	標準整定　新型の場合0.2秒以内、従来型の場合0.5秒～1.0秒以内		（非認証品の場合）取扱説明書を添付のこと
	受動的方式			－	－	0.5 秒以内	標準整定　0.5秒以内		（非認証品の場合）取扱説明書を添付のこと
その他	復電後の投入阻止時間					300　秒	標準整定　300秒		